

Комплект управления по радиоканалу ST-RC246RRC

- Питание 12 В (DC) или 24 В (DC)
- 4-х канальный режим работы
- Динамический код
- Поддержка до 250 брелоков
- Настенный монтаж или на DIN-рейку
- Поддержка нескольких режимов работы:
следящий, импульсный, триггерный,
шлюзовой
- Программирование с помощью встроенной
кнопки, USB программатора или ПО



Комплект управления по радиоканалу состоит из приемника и передатчика-брелока и предназначен для дистанционного управления какими-либо устройствами. Данный комплект может использоваться в системе контроля доступа для передачи по радиоканалу команд на открывание дверей, находящихся под управлением СКУД, вместо или дополнительно к кнопке выхода. Также с помощью ST-RC246RRC можно управлять любыми исполнительными устройствами: турникетами, замками, освещением и т.д.

Работа устройства в различных режимах

Устройство поддерживает работу в нескольких режимах: следящий – реле переключается на время удержания кнопки брелока, импульсный – при нажатии на кнопку реле переключается на 1 секунду, триггерный – кнопки используются независимо по каждому каналу для постоянного включения и выключения реле, шлюзования – кнопки используются для включения определенного реле, при этом другие реле выключаются автоматически.

Различные способы программирования

Простое добавление брелоков для работы в следящем режиме возможно с помощью кнопки программирования на приемнике. Если требуется изменить режим работы, например, на триггерный, следует использовать optionalnyy USB programmator ST-RC240P. Кроме того, ПО обеспечивает программирование доступа для каждого брелока к отдельным каналам.

Технические характеристики

Модель:	ST-RC246RRC
Количество каналов:	4
Кодировка:	Динамическая
Память:	До 250 брелоков
Рабочая частота:	433 МГц
Мощность:	< 10 мВт
Расстояние срабатывания:	До 40 м при прямой видимости
Режим работы:	Следящий, импульсный, триггерный, шлюзовой
Питание:	12 В (DC), не более 180 мА / 24 В (DC), не более 90 мА
Реле:	4 группы НЗ/НР/ОБЩ; 10 А, 24 В (DC) / 5 А, 220 В (AC)
Диапазон рабочих температур:	От -25°C до +45 °C
Диапазон рабочей влажности:	20%–80%
Габариты:	Приемник: 115 x 90 x 40 мм, брелок: 69 x 36 x 13 мм