

## Блок бесперебойного питания ST-PS120RM-BK

- Стабилизированный источник питания
- 16 выходных каналов с индивидуальной защитой
- Цифровой дисплей для отображения выходного напряжения и тока потребления на группу из 8 каналов
- Регулировка выходного напряжения на группу из 8 каналов
- Защита от короткого замыкания и перегрузки с автоматическим восстановлением
- Защита нагрузки от аварии источника питания
- Световая индикация о состоянии линии 220 В и каждого выходного канала 12 В
- Металлический корпус для монтажа в стойку 19" занимает 1U



Профессиональный блок бесперебойного питания ST-PS120RM-BK предназначен для высококачественного электропитания напряжением 12 В постоянного тока оборудования видеонаблюдения и других устройств без необходимости резервирования питания. Индивидуальная защита для каждого выходного канала с помощью самовосстанавливающихся предохранителей обеспечивает независимость питания подключаемых устройств.

### Удобство настройки и эксплуатации

Блок питания имеет регулировку выходного напряжения для каждой группы из 8 каналов, что позволяет настроить компенсацию падения напряжения в кабеле питания устройств. Цифровой дисплей для каждой группы из 8 каналов, отображающий выходное напряжение и ток потребления, обеспечивает удобство настройки, эксплуатации и обслуживания.

### Технические характеристики

<b>Модель:</b>	<b>ST-PS120RM-BK</b>
<b>Выходные каналы:</b>	16
<b>Входное напряжение:</b>	~ 190–240 В, 50 Гц
<b>Выходное напряжение:</b>	12–14 В постоянного тока
<b>Выходной ток:</b>	20 А (пик 22 А)
<b>Выходной ток на канал:</b>	1,6 А
<b>Стабилизация напряжения:</b>	Да
<b>Защита от короткого замыкания:</b>	Да
<b>Защита нагрузки:</b>	Да
<b>Диапазон рабочих температур:</b>	От -20 до +50 °C
<b>Диапазон рабочей влажности:</b>	20%–80%
<b>Габариты корпуса:</b>	483 x 250 x 44 мм